

TESLA

TESLA MediaBox X500

CZ

**Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA MediaBox X500.
Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti.**

Připojte váš nový přístroj TESLA MediaBox X500 do HDMI portu vaší televize. Pro napájení použijte dodávaný 230 V adaptér.

Podpora bezdrátové klávesnice a myši

Pro snadnější obsluhu doporučujeme využít bezdrátovou klávesnici nebo myš, které podporují 2.4 GHz bezdrátový standard (není součástí balení).

Připojení zařízení k internetu pomocí WiFi

Připojení tohoto produktu k WiFi vyžaduje jeho umístění do přímé viditelnosti od většiny běžně používaných WiFi routerů (přístupových bodů) ve vzdálenosti ne větší než 6 m. Ukazatel síly WiFi signálu je pouze informativní, při potížích s připojením k WiFi, zmenšete vzdálenost přístroje od WiFi routeru. Pro streamování souborů s vysokým datovým tokem doporučujeme využít připojení pomocí

kabelu (LAN).

TESLA MediaBox X500 používá operační systém Android, který není plně přizpůsoben na televizní obrazovku. Z tohoto důvodu je kvalita a rozsah zobrazování některých webových stránek s aktivním obsahem nebo instalace aplikací Android limitovaná nebo nemožná. Služby třetích stran mohou být změněny, odstraněny nebo přerušeny bez předchozího varování. Neručíme za dostupnost daných služeb, obsahů a úplnost překladu Android menu na obrazovce.

Optický výstup (nastavení výstupu)

Nastavení : Zvuk : Digitální zvuk : vyberte SPDIF nebo Auto

Změna zástupce aplikace na hlavní obrazovce

Kurzorem označte příslušného zástupce, stiskněte tlačítko „MENU“ na dálkovém ovládní a zvolte jinou aplikaci v seznamu všech aplikací.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Odezva zařízení je pomalá.	Některé aplikace v Android OS jsou aktualizovány na pozadí a tyto aktualizace mohou dočasně zpomalit odezvu systému. Zkontrolujte jestli neprobíhá např. stahování nové verze Google Play nebo aktualizace Google Services. Pokud ano, nechte zařízení provést stažení a instalaci těchto aktualizací. Poté doporučujeme zařízení restartovat.
Zařízení se nedá zapnout	Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájecímu zdroji a správně připojen kabel HDMI.
Nelze se připojit pomocí WiFi	Zkontrolujte Váš WiFi router. Ujistěte se, že je přenos WiFi ve Vašem zařízení povolen. Pokud problémy s přístupem k Vaší WiFi přetrvávají, zkuste připojit další přístroje (např. smartphone nebo notebook). Pokud je připojení funkční, vyberte si stejné připojení také pro TESLA MediaBox X500.

	Zkontrolujte, zda se připojujete ke správné síti a zda má dostatečný dosah.
--	---

ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- použití přístroje k jiným účelům
- běžné opotřebení
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanické nebo mechanické poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodu způsobenou přírodním živlem jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodu způsobenou neoprávněnou opravou
- nečitelné sériové číslo přístroje

SLEDUJTE NÁS NA INTERNETU



facebook

You Tube

Instagram

twitter

Linked in

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA MediaBox X500?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.tesla-electronics.eu.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhraujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.

SK

**Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybral TESLA MediaBox X500.
Veríme, že Vám prinesie veľa zábavy a spokojnosti.**

Pripojte váš nový prístroj TESLA MediaBox X500 do HDMI portu vašej televízie.
Pre napájanie použite 230 V adaptér.

Podpora bezdrôtovej klávesnice a myši

Pre jednoduchšiu obsluhu odporúčame využiť bezdrôtovú klávesnicu alebo myš, ktoré podporujú 2.4 GHz bezdrôtový štandard (nie je súčasťou balenia).

Pripojenie k internetu pomocou WiFi

Pripojenie tohto produktu k WiFi vyžaduje jeho umiestnenie do priamej viditeľnosti od väčšiny bežne používaných WiFi routerov (prístupových bodov) vo vzdialenosti nie väčšej ako 6 m. Ukazovateľ sily WiFi signálu je u tohto produktu len informatívny, pri problémoch s pripojením k WiFi, zmenšite vzdialenosť prístroja od Access pointu. Pre streamovanie súborov s vysokým dátovým tokom využite pripojenie pomocou kábla (LAN).

TESLA MediaBox X500 používa operačný systém Android, ktorý nie je plne prispôsobený na televíznu obrazovku. Z tohto dôvodu je kvalita a rozsah zobrazovanie niektorých webových stránok s aktívnym obsahom alebo inštalácia aplikácií Android limitovaná alebo nemožná. Služby tretích strán môžu byť zmenené, odstránené alebo prerušené bez predchádzajúceho varovania. Neručíme za dostupnosť daných služieb, obsahov a úplnosť prekladu Android menu na obrazovke.

Optický výstup (nastavenie výstupu)

Nastavenie: Zvuk: Digitálny zvuk: vyberte SPDIF alebo Auto

Zmena zástupcu aplikácie na hlavnej obrazovke

Kurzorom označte príslušného zástupcu, stlačte tlačidlo "MENU" na diaľkovom ovládaní a zvolte inú aplikáciu v zozname všetkých aplikácií.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Odozva zariadenie je pomalá.	Niektoré aplikácie v Android OS sú aktualizované na pozadí a tieto aktualizácie môžu dočasne spomaliť odozvu systému. Skontrolujte či neprebíha napr. Sťahovanie novej verzie Google Play alebo aktualizácie Google Services. Ak áno, nechajte zariadenia vykonať stiahnutie a inštaláciu týchto aktualizácií. Potom odporúčame zariadenie reštartovať.
Zariadenie sa nedá zapnúť	Skontrolujte, či je zariadenie správne vložené do HDMI portu alebo skontrolujte nabíjania
Nedá sa pripojiť pomocou WiFi	Skontrolujte Váš WiFi router. Uistite sa, že je prenos WiFi vo Vašom zariadení povolený. Ak problémy s prístupom k Vašej WiFi pretrvávajú, skúste pripojiť ďalšie prístroje (napr. smartphone alebo laptop). Ak je pripojenie funkčné, vyberte si rovnaké pripojenie aj pre TESLA MediaBox X500. Skontrolujte, či sa pripájate k správnej sieti a má dostatočný dosah.

SLEDUJTE NÁS NA INTERNETE



facebook

You Tube

Instagram

twitter

Linked in

Záruka sa NEVZŤAHUJE pri:

- použitie prístroja na iné účely
- inštalácii iného firmware než toho, ktorý bol nainštalovaný, alebo toho, alebo toho, ktorý je možné stiahnuť manuálne alebo automaticky z menu prístroja
- mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným použitím
- škode spôsobenej prírodnými živlami ako je oheň, voda, statická elektrina, prepätie
- škode spôsobenej neoprávnenou opravou

- poškodeniu záručnej plomby alebo nečitateľnom sériovom čísle prístroja

TECHNICKÁ PODPORA

Potrebujete poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA MediaBox X500?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu

ZÁRUČNÁ OPRAVA

Pre záručnú opravu kontaktujte predajcu, u ktorého ste TESLA produkt zakúpili.

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, INTER-SAT LTD, org. zložka, vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na www.tesla-electronics.eu.



Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie.



Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nevyhadzujte v bežnom domácom odpade. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vzhľadom k tomu, že sa produkt vyvíja a vylepšuje, vyhradzuje si právo na úpravu užívateľského manuálu. Aktuálnu verziu tohto používateľského manuálu nájdete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.

HU

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy a TESLA MediaBox X500 termékünket választotta.

Bízunk benne, hogy sok örömteli pillanatot szerez majd Önnek és elégedett lesz választásával.

A TESLA MediaBox X500 eszközt csatlakoztassa HDMI kábellel a TV készülékére.

A mediaboxot csatlakoztassa a 230 V hálózatra.

Vezeték nélküli billentyűzet és egér támogatása

A TESLA MediaBox X500 támogatja a 2.4 GHz-es vezeték nélküli billentyűzetet és egeret (nem tartozék).

WiFi csatlakoztatás

Csatlakoztatáshoz a készülék legyen a WiFi router hatótávolságában, legfeljebb 6 méter távolságra. A készülék WiFi jelerősség jelzője csak tájékoztató jellegű. Ha nem sikerül csatlakozni a hálózatra, a mediaboxot vigye közelebb a routerhez. Nagyméretű fájlok letöltéséhez használjon LAN kábelt.

A TESLA MediaBox X500 az Android operációs rendszert használja, ami nem minden esetben igazodik a TV képernyő beállításaihoz. Emiatt bizonyos aktív tartalommal rendelkező weboldalak (Flash, Flash video, ActiveX, Java stb.) megjelenítése, vagy Android alkalmazások telepítése, korlátozott vagy éppenséggel lehetetlen. Harmadik fél szolgáltatásai előzetes értesítés nélkül változhatnak, eltávolításra kerülhetnek vagy letöltésük akadozhat.

A gyártó nem vállal felelősséget a szolgáltatások elérhetőségéért vagy tartalmáért.

Optikai kimenet (kimenet beállítások)

Beállítások: Audio: Digitális hang: lehet SPDIF vagy Auto

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A készülék nagyon lassan reagál	Bizonyos Androidos alkalmazások a háttérben frissülnek és ezek a frissítések ideiglenesen növelhetik a válaszidőt. Ellenőrizze, hogy van-e új letölthető verziója vagy frissítése a Google Play vagy Google Services

	alkalmazásnak. Ha igen, töltsse le és telepítse a frissítéseket. Ezután indítsa újra a készüléket.
A készülék nem kapcsol be	Ellenőrizze, hogy az eszköz a 230 V hálózatra van csatlakoztatva, illetve ellenőrizze az eszköz-TV HDMI kábel csatlakozását.
A WiFi csatlakoztatás sikertelen	Ellenőrizze a WiFi routert, legyen bekapcsolva. Ellenőrizze a többi eszközt is, okostelefont, laptopot, stb. Ha talál működő kapcsolatot, a mediaboxhoz válassza ugyanazt a beállítást. Ellenőrizze, hogy a hálózati lefedettségben belül van és a konfiguráció helyes-e.

GARANCIA JAVÍTÁSA

A jótállás javításához vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a TESLA terméket vásárolta.

A jótállás érvényét veszti ki az alábbiak esetén:

- a készüléket nem rendeltetésszerűen használták
- olyan firmware telepítése, ami nem gyárilag volt telepítve vagy amit nem lehet manuálisan vagy automatikusan letölteni az eszköz menüből.
- nem megfelelő használatból eredő mechanikus károsodás.
- természeti elemek, például tűz, víz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb. által okozott károk
- a készülék nem szakszervizben történő javítása.
- a zárjegy sérülése vagy olvashatatlan sorozatszám.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi INTER-SAT LTD, org. složka kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető a www.tesla-electronics.eu oldalon.



Ez a termék megfelel az EU előírásoknak.



Egy terméken vagy csomagolásán található áthúzott szemeteskuka szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termékre a 2002/96/EC előírás vonatkozik. Kérjük vegye figyelembe az elektronikai termékekre vonatkozó helyi előírásokat és a már használaton kívüli készülékeket ne háztartási hulladékként kezelje.

A régi készülékek megfelelő elhelyezése elősegíti a természetre és egészségre káros anyagok megfelelő feldolgozását.

A folyamatos termékfejlesztések miatt a gyártó fenntartja magának a kezelési útmutató módosításának jogát. Naprakész verziót itt talál www.tesla-electronics.eu

A készülék külalakja és jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A szövegben nyomdahibák előfordulhatnak.

PL

Drogi Kliencie,
Dziękujemy za wybranie TESLA MediaBox X500.
Wierzimy, że przyniesie Ci wiele radości i satysfakcji.

Podłącz urządzenie TESLA MediaBox X500 za pomocą kabla HDMI do telewizora. Użyj zasilacza ściennego 230 V do zasilania urządzenia.

Obsługa bezprzewodowej klawiatury i myszy

TESLA MediaBox X500 obsługuje standard bezprzewodowy 2.4 GHz do łączenia się z bezprzewodową klawiaturą lub myszą (brak w zestawie).

Połączenie WiFi

Podłączenie tego produktu do sieci WiFi wymaga jego umiejscowienia w bezpośredniej linii wzroku od najczęściej używanych punktów dostępu WiFi w odległości nie większej niż 6 m. Wskaźnik siły sygnału WiFi dla tego produktu ma jedynie charakter informacyjny. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy z połączeniem z siecią WiFi, zmniejsz odległość między urządzeniem a punktem dostępu. Użyj połączenia kablowego (LAN), aby przesyłać strumieniowo pliki o dużej przepustowości.

TESLA MediaBox X500 korzysta z systemu operacyjnego Android, który nie jest w pełni dostosowany do ekranu telewizora. Z tego powodu jakość i zakres wyświetlania niektórych stron internetowych z aktywną treścią (Flash, Flash video, ActiveX, Java itp.) lub możliwością instalacji aplikacji na Androida jest ograniczony lub niemożliwy. Usługi stron trzecich mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia, usunięte lub przerwane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność usług i treści.

Wyjście optyczne (ustawienie wyjściowe)

Ustawienia: Audio: Dźwięk cyfrowy: Wybierz SPDIF lub Auto

Zmiana skrótów do aplikacji na ekranie głównym

Wybierz odpowiedni skrót kursorem, naciśnij „MENU” na pilocie i wybierz inną aplikację z listy wszystkich aplikacji.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Działanie urządzenia jest wolne.	Niektóre aplikacje systemu operacyjnego Android są aktualizowane w tle, a aktualizacje te mogą tymczasowo spowolnić reakcję systemu. Sprawdź, czy pobierana jest na przykład nowa wersja Google Play lub aktualizacja usług Google. Jeśli tak, poproś urządzenie o pobranie i zainstalowanie tych aktualizacji. Następnie zalecamy ponowne uruchomienie urządzenia.
Urządzenia nie można włączyć.	Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do 230 V i sprawdź połączenie kabla HDMI z telewizorem.
Nie można nawiązać połączenia WiFi	Sprawdź router WiFi. Upewnij się, że masz włączone WiFi w swoim urządzeniu. Wypróbuj również inne urządzenia, np. sol. smartfon lub laptop, jeśli nadal występują problemy z dostępem do WiFi. Jeśli

	połączenie działa, wybierz to samo połączenie również dla urządzenia. Sprawdź, czy jesteś w zasięgu sieci WiFi i czy konfiguracja jest prawidłowa.
--	--

NAPRAWA GWARANCYJNA

W celu naprawy gwarancyjnej skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt TESLA.

Gwarancja NIE OBEJMUJE:

- używanie urządzenia do innych celów niż zostało zaprojektowane
- instalacja innego oprogramowania niż to, które zostało zainstalowane fabrycznie lub oprogramowanie, które można pobrać ręcznie lub automatycznie z menu urządzenia
- uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
- szkody spowodowane przez naturalne elementy, takie jak ogień, woda, elektryczność statyczna, przepięcie i tak dalej
- szkody spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę
- uszkodzenie plomby gwarancyjnej lub nieczytelny numer seryjny urządzenia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, INTER-SAT LTD, org. słożka, oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna na stronie www.tesla-electronics.eu.



Ten produkt jest zgodny z wymogami Unii Europejskiej.



Gdy ten przekreślony symbol pojemnika na śmieci jest dołączony do produktu, oznacza to, że produkt ten objęty jest dyrektywą europejską 2002/96 / WE. Proszę zapoznać się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucaj starych produktów razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

W miarę rozwoju i ulepszania produktu zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania instrukcji obsługi. Zawsze możesz znaleźć aktualną wersję instrukcji na stronie www.tesla-electronics.eu.

Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia, błędy w druku zastrzeżone.

SLO

**Cenjena stranka,
čestitamo Vam, ker ste izbrali izdelek TESLA MediaBox X500.
Prepričani smo, da vam doprinesel veliko zabave in zadovoljstva.**

Priključite vaš nov aparat TESLA MediaBox X500 Pro v vhod HDMI vašega televizorja. Za napajanje uporabite priložen pretvornik 230 V.

Podpora za brezžično tipkovnico in miško

Za lažje upravljanje priporočamo uporabo brezžične tipkovnice ali miške, ki podpira brezžični standard 2.4 GHz (ni priložen).

Povezovanje naprave na splet prek Wi-Fi

Za povezavo tega izdelka z Wi-Fi napravo mora biti naprava neposredno vidna od najpogosteje uporabljenih usmerjevalnikov Wi-Fi (dostopnih točk) na razdalji največ 6 m. Kazalnik moči signala WiFi je samo informativen. Če slučajno imate težave pri povezovanju z Wi-Fi, zmanjšajte razdaljo med napravama. Za pretok datotek z visoko hitrostjo priporočamo uporabo kableske (LAN) povezave.

TESLA MediaBox X500 uporablja operacijski sistem Android, ki ni popolnoma prilagojen za TV ekran. Zato sta kakovost in obseg prikazovanja nekaterih spletnih mest z aktivno vsebino ali namestitvev aplikacij za Android omejena ali celo nemogoča. Storitve tretjih oseb se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo, odstranijo ali prekinejo. Ne zagotavljamo razpoložljivosti storitev, vsebine in popolnosti prevoda Androidovega menija na ekranu.

Optični izhod (nastavitev izhoda)

Nastavitev: Zvok: Digitalni zvok: izberite SPDIF ali Auto

Sprememba bližnjice na glavnem ekranu

S kurzorjem označite ustrezno bližnjico, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb "MENU" in na seznamu vseh aplikacij izberite katero drugo.

Reševanje težav

Težava	Rešitev
Odziv naprave je počasen	Nekatere aplikacije v operacijskem sistemu Android se posodablja v ozadju. Te posodobitve lahko sistem začasno upočasnijo. Preverite npr., ali si nalagate novo različico Google Play ali posodabljate Google Services. Če je temu tako, pustite da naprava prenese in namesti omenjene posodobitve. Nato priporočamo ponoven zagon naprave.
Kako posodobiti strojno programsko opremo	V napravi zaženite aplikacijo "Posodobitev sistema" in sledite navodilom na ekranu. Po posodobitvi priporočamo, da varnostno kopirate svoje podatke in nato opravite ponastavitev naprave na tovarniške nastavitve.
Naprava ni mogoče vključiti	Prepričajte se, ali je naprava priključena na napajalnik in ali je kabel HDMI pravilno priključen.

<p>Povezave prek Wi-Fi ni mogoče vzpostaviti</p>	<p>Preverite svoj usmerjevalnik Wi-Fi. Prepričajte se, ali je prenos Wi-Fi na vaši napravi omogočen. Če imate še vedno težave z dostopom na Wi-Fi, poskusite povezati druge naprave (na primer pametni telefon ali prenosnik). Če povezava deluje, izberite isto povezavo tudi za TESLA MediaBox X500. Prepričajte se, da se povezujete v pravilno omrežje in da ima dovolj dosega.</p>
--	---

GARANCIJSKI SERVIS

Za uveljavitev reklamacije se prosim obrnite na prodajalca TESLA, pri katerem ste izdelek kupili.

Garancija NE VELJA za:

- Uporaba naprave v namen, kateremu ne služi
- običajna obraba
- neupoštevanje "Pomembnih varnostnih napotkov" v uporabniškem priročniku
- elektromehanske ali mehanske poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe
- škoda zaradi naravnih katastrof, kot so voda, požar, statična elektrika, prenapetost itd..

- škoda, ki nastane zaradi nepooblaščenega popravila
- serijska številka naprave ni čitljiva

IZJAVA O ISTOVETNOSTI

Mi, INTER-SAT LTD, org. složka izjavljamo, da je ta oprema skladna s smernico 2014/53/EU. Popolna oblika EU izjave o skladnosti je na voljo na spletni strani www.tesla-electronics.eu.



Ta izdelek spolnjuje zahteve Evropske unije.



Če je ta simbol s prečrtanim košem za odpadke na kolesu pritrjen na izdelek pomeni, da je izdelek zajet v Evropsko direktivo 2002/96 / ES. Prosim, da se pozanimate za lokalni sistem ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov. Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte dotrajanih izdelkov med običajne gospodinjske odpadke. Pravilen način odstranjevanja vašega starega izdelka bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Glede na to, da izdelek nenehno razvijamo in izboljšujemo, si pridržujemo tudi pravico do sprememb priročnika. Posodobljeno različico uporabniškega priročnika boste našli na www.tesla-electronics.eu.

Oblika in specifikacija se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

CRO

**Poštovani kupče,
hvala vam što ste odabrali aparat TESLA RoboStar X500.
Vjerujemo da će vam donijeti mnogo zabave i zadovoljstva.**

Spojite svoj novi aparat TESLA MediaBox X500 na priključak HDMI na televizoru. Za napajanje upotrijebite isporučeni adapter od 230 V.

Podrška za bežičnu tipkovnicu i miša

Radi lakšeg rada, preporučujemo upotrebu bežične tipkovnice ili miša koji podržavaju bežični standard 2,4 GHz (nije uključen).

Spajanje aparata na internet putem bežične mreže

Za spajanje ovog proizvoda na bežičnu mrežu potrebno ga je postaviti tako da je izravno vidljiv većini bežičnih usmjernika (pristupnih točaka) na udaljenosti ne većoj od 6 m. Pokazatelj snage bežičnog signala samo je informativnog karaktera; u slučaju poteškoća sa spajanjem na bežičnu mrežu, smanjite udaljenost aparata od bežičnog usmjerivača. Za prijenos datoteka s visokim protokom

podataka preporučamo spajanje putem kabela (LAN).

TESLA MediaBox X500 upotrebljava operativni sustav Android koji nije u cijelosti prilagođen za zaslon televizora. Zbog toga su kvaliteta i opseg prikazivanja nekih mrežnih mjesta s aktivnim sadržajem odnosno instalacija aplikacija za Android ograničeni ili nisu mogući. Usluge trećih strana mogu biti izmijenjene, uklonjene ili prekinute bez prethodnog upozorenja. Ne jamčimo za dostupnost usluga, sadržaj i cjelovitost prijevoda izbornika Androida na zaslonu.

Optički izlaz (postavke izlaza)

Postavke: Zvuk: Digitalni zvuk: odaberite SPDIF ili Auto

Promjena prečaca aplikacije na glavnom zaslonu

Označite pokazivačem trenutačni prečac, pritisnite tipku „MENU“ na daljinskom upravljaču i odaberite drugu aplikaciju na popisu svih aplikacija.

Otklanjanje problema

Problem	Rješenje
Spori odaziv aparata	Neke aplikacije operativnog sustava Android ažuriraju se u pozadini i ta ažuriranja mogu privremeno usporiti odaziv sustava. Provjerite da trenutačno nije u tijeku npr. preuzimanje nove verzije aplikacije Google Play ili Google Services. Ako je, ostavite aparat da dovrši učitavanje i instalaciju tih ažuriranja. Preporučamo da nakon toga ponovno pokrenete aparat.
Kako ažurirati ugrađeni softver	Pokrenite aplikaciju „Ažuriranje sustava“ u uređaju i slijedite upute na zaslonu. Nakon dovršetka ažuriranja, preporučamo izradu sigurnosne kopije i zatim vraćanje aparata na tvorničke postavke.

Aparat se ne može uključiti	Provjerite je li aparat spojen na izvor napajanja i je li kabel HDMI ispravno priključen.
Spajanje putem bežične mreže nije moguće	Provjerite svoj bežični usmjernik. Provjerite je li na vašem aparatu dopušten bežični prijenos. Ako se problemi s pristupom bežičnoj mreži nastave, pokušajte spojiti neki drugi aparat (npr. pametni telefon ili prijenosno računalo). Ako se ti aparati mogu spojiti, izaberite isto spajanje i za aparat TESLA MediaBox X500. Provjerite da se spajate na ispravnu mrežu i da mreža ima dovoljni doseg.

POPRAVAK U JAMSTVENOM ROKU

Za popravak u jamstvenom roku obratite se prodajnom mjestu na kojem se kupili svoj proizvod marke TESLA.

Jamstvo se NE ODNOSI na:

- uporabu aparata u druge svrhe
- habanje uslijed redovne uporabe
- nepridržavanje „Važnih sigurnosnih uputa“ navedenih u korisničkom priručniku
- elektromehaničko ili mehaničko oštećenje zbog nepravilne uporabe
- štetu koju nanesu prirodne sile kao što su voda, požar, statički elektricitet, prenapon itd.
- štetu nastalu zbog neovlaštenog popravka
- nečitljiv serijski broj aparata

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Mi, INTER-SAT LTD, org. složka, izjavljujemo da je ovaj uređaj u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovita verzija izjave EU-a o sukladnosti dostupna je na www.tesla-electronics.eu.



Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve Europske unije.



Ako je proizvodu pridružen simbol prekrižene kante za smeće, to znači da se na proizvod odnosi europska direktiva 2002/96/EZ. Molimo vas da se informirate o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda. Pridržavajte se lokalnih propisa i ne odlažite stare proizvode u komunalni otpad. Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže spriječiti potencijalne negativne posljedice za životno okruženje i zdravlje ljudi.

S obzirom na to da se proizvod razvija i poboljšava, zadržavamo pravo na prilagodbu korisničkog priručnika. Važeću verziju korisničkog priručnika uvijek ćete naći na www.tesla-electronics.eu.

Dizajn i specifikacije mogu se izmijeniti bez prethodnog upozorenja. Moguće su tiskarske pogreške.

ENG

Dear customer,

Thank you for choosing the TESLA MediaBox X500.

We believe it will bring you a lot of fun and satisfaction.

Plug TESLA MediaBox X500 device with HDMI cable to your TV set.

Use 230 V wall charter to power up device.

Wireless keyboard and mouse support

TESLA MediaBox X500 supports 2.4 GHz wireless standard to connect with wireless keyboard or mouse (not included).

WiFi connection

Connecting this product to WiFi network requires its location in the direct line of sight from most commonly used WiFi access points at a distance of not more than 6 m. WiFi signal strength indicator for this product is only informative. If any problems arise with connecting to WiFi network, reduce the distance between the device and the access point. Use a cable (LAN) connection to stream high-bandwidth files.

TESLA MediaBox X500 use the Android operating system, which is not fully adapted to the TV screen. For this reason, the quality and range of display some web pages with active content (Flash, Flash video, ActiveX, Java etc.) or the possibility of installing Android applications, is limited or impossible. Third party services may be changed without prior notice, removed or interrupted. We are not responsible for the availability of the services and content.

Optical output (output setting)

Settings: Audio: Digital sound: Select SPDIF or Auto

Change the application shortcut on the main screen

Select the appropriate shortcut with the cursor, press "MENU" on the remote control and select another application in the list of all applications.

Troubleshooting

Problem	Solution
The device response is slow.	Some Android OS applications are updated in the background and these updates may temporarily slow down the system response. Check if there is, for example, downloading a new version of Google Play or updating Google Services. If so, have the device download and install these updates. Then we recommend restarting the device.
The device can't be switched on	Check if the device is connected to 230 V and check HDMI cable connection with your TV.
The WiFi connection can't be made	Check your WiFi router. Make sure that you have the WiFi in your device enabled. Try also other devices, e. g. smartphone or laptop, if the problems with the access to your WiFi persist. If the connection is functional choose the same connection also for the device. Check

	if you are in the WiFi network coverage and if the configuration is correct
--	---

WARRANTY REPAIR

For warranty repair, contact the dealer where you purchased the TESLA product.

The warranty DOESN'T APPLY to:

- using the device for other purposes than it was designed to
- installation of another firmware then the one that was installed as the original from the factory or firmware that can be downloaded manually or automatically from the device menu
- mechanical damage of caused by inappropriate using
- damage caused by the natural elements as fire, water, static electricity, overvoltage and so on
- damage caused by unauthorized repair
- damage of the guarantee seal or unreadable serial number of the device

DECLARATION OF CONFORMITY

We, INTER-SAT LTD, org. složka, declare that this device complies with Directive 2014/53/EU. The full EU Declaration of Conformity is available at www.tesla-electronics.eu.



This product complies with the requirements of the European Union.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste.

As the product develops and improves, we reserve the right to modify the user manual. You can always find the current version of this user manual at www.tesla-electronics.eu.

Design and specification may be changed without prior notice, print errors reserved.